

Handleiding Voicemail instellen

V 1.0 23-03-2016

VoIP Mobiel Vlakdissel 9 1648 HJ De Goorn info@voipmobiel.nu www.voipmobiel.nu 0229-540533

In deze handleiding wordt u uitgelegd hoe u uw voicemail aan en uit kunt zetten en hoe u een boodschap in kunt spreken

U kunt deze functie vinden op ons portaal: http://portal.vdbdiensten.nl

```
Dashboard -> Telefonie -> Toestellen Of op het Dashbord -> Toestellen.
```

Voicemail aan of uit zetten

Een voicemail is altijd gekoppeld een aan toestel, vandaar dat u de functie "voicemail" vindt bij de toestellen.

e Da	ishboard		Toest	telbehe	er									
🕻 Tel	efonie	~												
2	Huidige nummers		Toestenen											
2	Toestellen		Extentie	Wachtwoord	Neergave	Forward	Voicemail	Ipadres	Status					
C	Snelkiesnummers Telefoonboek		1200	*****	Centrale - VDB Computers				Offline	Geschiedenis	Opnames	Fax	Instellingen	Voicemail
	Geavanceerd	\sim	1201	•••••	Jeroen - VDB Computers		*	84 245 28 185	OK	Geschiedenis	Opnames	Fax	Instellingen	Voicemail
C	Producten bestellen		1202		Nik - VDB			84.245.28.185	OK	Geschiedenis	Opnames	Fax	Instellingen	Voicemail

Afbeelding 1, Toestelbeheer

Het zwarte vinkje in de kolom "Voicemail" geeft aan of de voicemail van het specifieke toestel is ingeschakeld, zoals u hier boven ziet heeft het toestel "1201" de voicemail geactiveerd.

Om deze voicemail aan of uit te zetten klikt u achter het gewenste toestel op de knop "Voicemail"

Op deze pagina kunt u diverse onderdelen terug vinden namelijk:

- Nieuwe voicemail berichten (indien actief)
- Voicemail berichten archief
- Voicemail instellingen
- Voicemail meldingen beluisteren
- Voicemail bericht uploaden (Audio bestand)

Om de voicemail te activeren geeft u bij de voicemail instellingen aan

- Voicemail Actief -> JA
- Voer vervolgens een pincode in (dit dient minimaal 4 cijfers te zijn)
- Indien u de voicemail als email wilt ontvangen (Audio als bijlagen)
 Voer dan een gewenst email adres in
- Geef bij "Email voicemail" -> Ja aan indien u een email adres heeft opgegeven
- Om vervuiling te voorkomen is het gewenst om "Verwijder voicemail na het emailen" te activeren zo hoeft u niet handmatig de berichten te verwijderen

Klik op "Instellingen opslaan" om de wijzigingen te bewaren

Zie onderstaand een voorbeeld van de instellingen.

Voicemail instellingen	
Voicemail actief	
Ja	•
Voicemail Pincode	
6468	
Email adres	
jeroen@vdbcomputers.nl	
Email voicemail als bijlagen	
Ja	•
Benoem nummer	
Nee	•
Vewijder voicemail na het emailen	
Ja	Ţ
	Instellingen opslaan



Huidige voicemail meldingen		
Туре	Datum	Beluisteren
Bezet bericht	14-08-2015 11:52:57.	(۱)
Onbeschikbaar bericht	06-07-2015 18:17:53.	())
Rericht unloaden		

• Bestand kiezen Geen bestand gekozen	Bestand opslaan
ormaat PCM Encoded, 16 Bits, 8000Hz (MAX 4 N	ИВ)
	ormaat PCM Encoded, 16 Bits, 8000Hz (MAX 4 N

Afbeelding 3, Huidige voicemail berichten en berichten uploaden

Voicemail Inspreken

Het inspreken van de voicemail werkt bijna hetzelfde als van uw mobiele telefoon.

- Bel met een toestel naar: *98
- Toets het mailbox nummer (Toestelnummer)
- Toets het wachtwoord (Pincode)
- Kies optie "0" om berichten in te spreken

Vervolgens heeft u 2 keuzes:

- Kies 1 om het "Onbeschikbaar" bericht op te nemen
- Kies 2 om het "bezet" bericht op te nemen

Spreek vervolgens na de piep het bericht in en druk op "#" om het opnemen te stoppen.

Vervolgens heeft u nog de keuze om het bericht te beluisteren, opnieuw op te nemen of op te slaan. Sla het bericht op om het te activeren.

U bent nu klaar met het opnemen van het bericht.

Na het opnemen komen de berichten ook op de portaal te staan "Zie afbeelding 3" hier kunt u de berichten beluisteren.